

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Датчики присутствия DALI-2

Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF DALI-2



Функции

Функции: Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!!

С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, парковок

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 75 мм

Установка

внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены, убавляется в 1 или 2 направлениях

Тип сенсора

высокочастотный

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Потребляемая мощность, Вт

14 мА / 7 адресов DALI

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретается отдельно)

Интерфейс

DALI-2

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 56 мм

Установка

внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

высокочастотный

Потребляемая мощность, Вт

10 мА / 5 адресов DALI

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте) / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретается отдельно)

Интерфейс

DALI-2

Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM XS DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

Цвет

белый

Размеры (Ø x H)

Ø 80 x 80 x 51 мм

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

благодаря микролинзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны радиального движения

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

6 x 6 м (36 м²)

Дальность действия

макс. 6 м. тангенциально

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

3 мА / 2 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

: Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Датчик присутствия Steinel IR MICRO DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. IR Micro DALI-2 оснащен двумя пиросенсорами. Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Площадь зоны тангенциального движения

6 x 6 м (36 м²)

Дальность действия

макс. 6 м. тангенциально

Потребляемая мощность, Вт

4 мА / 2 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Размеры (Ø x H)

Ø 80 x 21 мм

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Площадь зоны радиального движения

6 x 6 м (36 м²)

Цвет

белый

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

благодаря микролинзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 70 мм

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения. Благодаря линзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Рекомендуемая высота установки

2-10 м

Площадь зоны присутствия

8 x 8 м (64 м²)

Площадь зоны радиального движения

8 x 8 м (64 м²)

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Площадь зоны тангенциального движения

20 x 20 м (36 м²)

Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Потребляемая мощность, Вт

8 мА / 4 адреса DALI

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)

Интерфейс

DALI-2

Датчик присутствия Steinel IR Quattro MICRO DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений. IR Quattro MICRO - маленький датчик с большим потенциалом и степенью защиты IP 65

Цвет

белый

Размеры (Ø x H)

Ø 43 x 75 мм

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Сенсорика

благодаря микролинзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Площадь зоны радиального движения

6 x 6 м (36 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

6 x 6 м (36 м²)

Дальность действия

макс. 6 м. тангенциально

Потребляемая мощность, Вт

4 мА / 2 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 65

Интерфейс

DALI-2

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DUAL US DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 73 мм

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

ультразвуковой

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Потребляемая мощность, Вт

24 мА / 12 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер

приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Интерфейс

DALI-2

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DualTech US DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 68 мм

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

инфракрасный / ультразвуковой

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Площадь зоны тангенциального движения PIR

макс. 8 x 8 м. (64 м²)

Площадь зоны присутствия US

макс. Ø 6 м.

Площадь зоны радиального движения US

макс. Ø 6 м.

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.

Сенсорика

PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Площадь зоны присутствия PIR

макс. 4 x 4 м. (16 м²)

Дальность действия

макс. 10 м. тангенциально

Площадь зоны радиального движения PIR

макс. 4 x 4 м. (16 м²)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Потребляемая мощность, Вт

24 мА / 12 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Интерфейс

DALI-2

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Single US DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 73 мм

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

ультразвуковой

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

10 x 3 м. (по 10 м. в длину, в одном направлении и 3 м. ширина)

Потребляемая мощность, Вт

20 мА / 10 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Интерфейс

DALI-2

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel US 360 DALI-2



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 68 мм

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

ультразвуковой

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Площадь зоны присутствия

макс. Ø 6 м.

Потребляемая мощность, Вт

24 мА / 12 адресов DALI

Площадь зоны радиального движения

макс. Ø 6 м.

Площадь зоны тангенциального движения

макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.

Дальность действия

макс. 10 м. тангенциально

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

Вид защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Комплектующие, дополнительно

накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)

Интерфейс

DALI-2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru