

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Датчики присутствия

Датчик присутствия Steinel IR Quattro COM1



Функции

Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Площадь зоны радиального движения

макс. 5 x 5 м (25 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 7 x 7 м (49 м²)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 76 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-8 м

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

макс. 12 м. тангенциально

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Интерфейс

COM1

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro COM1 AP



Функции

Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Площадь зоны радиального движения

макс. 5 x 5 м (25 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 7 x 7 м (49 м²)

Рекомендуемая высота установки

2,5-8 м

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения

Установка

внутренний, потолочный, накладной

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

макс. 12 м. тангенциально

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 71 мм

Интерфейс

COM1

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать

на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro COM2



Функции

Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Площадь зоны радиального движения

макс. 5 x 5 м (25 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 7 x 7 м (49 м²)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 76 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-8 м

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

макс. 12 м. тангенциально

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Интерфейс

COM2

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro DIM



Функции

Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Площадь зоны радиального движения

макс. 5 x 5 м (25 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 7 x 7 м (49 м²)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 76 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-8 м

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

макс. 12 м. тангенциально

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD COM1



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 70 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 м²)

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

Интерфейс

COM1

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD COM1 AP



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Установка

внутренний, потолочный, накладной

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 м²)

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 65 мм

Интерфейс

COM1

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD COM2



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 70 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 м²)

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

Интерфейс

COM2

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения.

При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать

на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DIM



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 70 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 м²)

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM COM2



Функции

Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote.

Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

Дальность действия

4 м

Класс защиты

II

Площадь зоны радиального движения

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

4 x 4 м (16 м²)

Размеры (ВхШхГ)

сенсор – 77 x 77 x 60 мм + модуль – 61,3 x 126,5 x 42,5 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Сенсорика

линза ретина

Температурный диапазон

от 0° до + 40°

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Степень защиты

IP 54

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Напряжение

120-250 В, 50/60 Гц

Интерфейс

COM2

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения.

При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать

на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульт д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Задержка включения

разъем 1: от 1 мин. до 15 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя);

разъем 2 (для ОВК): 0 или 10 мин. задержка включения; 5/10/15 мин. время остаточного включения (завод. настр. 5 мин.);

автоматический контроль помещения; с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM DIM



Функции

Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote.

Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

Степень защиты

IP 20

Дальность действия

4 м

Класс защиты

II

Площадь зоны радиального движения

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

4 x 4 м (16 м²)

Размеры (ВхШхГ)

сенсор – 77 x 77 x 60 мм + модуль – 61,3 x 126,5 x 42,5 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Сенсорика

линза ретина

Температурный диапазон

от 0° до + 40°

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

заслонки (в комплекте); пульт д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Напряжение

120-250 В, 50/60 Гц

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

с помощью заслонок (в комплекте)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Задержка включения

от 1 мин. до 15 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя);
с помощью пульта RC8, Smart Remote

Интерфейс

DIM

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: 10% всю ночь, 10, 30 мин. ; с помощью пульта RC8 или Smart Remote

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт
(некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности
следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM XS COM1



Функции

Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote.

Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Сенсорика

линза ретина

Температурный диапазон

от 0° до + 40°

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Площадь зоны радиального движения

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

4 x 4 м (16 м²)

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Размеры (ВхШхГ)

80 x 80 x 55 мм

Интерфейс

COM1

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульт д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Нагрузка

реле 230 В AC; мин. 2 Вт, макс. 1000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: люминесцентные лампы / LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Задержка включения

от 1 мин. до 15 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); с помощью пульта RC8, Smart Remote

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Dual US COM1



Функции

Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 73 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны присутствия

мин. 3 x 5 м (15 м²); макс. 3 x 20 м (60 м²)

Интерфейс

COM1

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Дальность действия

10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Dual US COM2



Функции

Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x120 x 73 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны присутствия

мин. 3 x 5 м (15 м²); макс. 3 x 20 м (60 м²)

Интерфейс

COM2

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Дальность действия

10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Dual US DIM



Функции

Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x120 x 73 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Управляющий выход

1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА

Площадь зоны присутствия

мин. 3 x 5 м (15 м²); макс. 3 x 20 м (60 м²)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Дальность действия

10 x 3 м. в каждом направлении (20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DualTech COM1



Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Угол охвата датчика

360°

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Дальность действия

До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 68 мм

Площадь зоны присутствия PIR

3 x 3 м

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Площадь зоны радиального движения US

макс. до Ø 10 м.

Сенсорика

PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц

Тип сенсора

инфракрасный/ультразвуковой

Интерфейс

COM1

Режим обучения

Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективровка под профиль пользователя);
механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Площадь зоны присутствия US

макс. Ø 6 м

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 6 м

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DualTech COM2



Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Угол охвата датчика

360°

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Дальность действия

До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 68 мм

Площадь зоны присутствия PIR

3 x 3 м

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Площадь зоны радиального движения US

макс. до Ø 10 м.

Сенсорика

PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц

Тип сенсора

инфракрасный/ультразвуковой

Интерфейс

COM2

Режим обучения

Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК (отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Площадь зоны присутствия US

макс. Ø 6 м

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 6 м

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DualTech DIM



Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Угол охвата датчика

360°

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Дальность действия

До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 68 мм

Площадь зоны присутствия PIR

3 x 3 м

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Базовая яркость (дежурный режим)

от 0 сек. до 30 мин., 10%; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Площадь зоны радиального движения US

макс. до Ø 10 м.

Управляющий выход

1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА

Сенсорика

PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц

Тип сенсора

инфракрасный/ультразвуковой

Режим обучения

Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективровка под профиль пользователя);
механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Площадь зоны присутствия US

макс. Ø 6 м

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 6 м

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Single US COM1



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, парковок

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 73 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны присутствия

мин. 3 x 2,5 м (7,5 м²); макс. 3 x 10 м (30 м²)

Интерфейс

COM1

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Дальность действия

10 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Single US COM2



Функции

Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x120 x 73 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны присутствия

мин. 3 x 2,5 м (7,5 м²); макс. 3 x 100 м (30 м²)

Интерфейс

COM2

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Дальность действия

10 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Single US DIM



Функции

Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x120 x 73 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Управляющий выход

1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА

Площадь зоны присутствия

мин. 3 x 2,5 м (7,5 м²); макс. 3 x 100 м (30 м²)

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Дальность действия

10 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина). До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel US 360 COM1



Функции

Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 68 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны радиального движения US

макс. до Ø 10 м.

Интерфейс

COM1

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток

включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Площадь зоны присутствия US

макс. Ø 6 м

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 6 м

Дальность действия

макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel US 360 COM2



Функции

Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x120 x 68 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны радиального движения US

макс. до Ø 10 м.

Интерфейс

COM2

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Vox IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Площадь зоны присутствия US

макс. Ø 6 м

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 6 м

Дальность действия

макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Ультразвуковой датчик присутствия Steinel US 360 DIM



Функции

Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 68 мм

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Температурный диапазон

от - 25° до + 55°

Тип сенсора

ультразвуковой

Площадь зоны радиального движения US

макс. до Ø 10 м.

Управляющий выход

1-10 В / макс. 50 ЭПП, макс. 100 мА

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая коррективка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Площадь зоны присутствия US

макс. $\varnothing$ 6 м

Площадь зоны тангенциального движения US

макс. Ø 6 м

Дальность действия

макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Датчик присутствия Steinel IR Quattro MICRO COM1



Функции

Важно! Все настройки датчика производятся только с помощью пульта RC8 или Smart Remote.

Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

IR Quattro MICRO - маленький датчик с большим потенциалом и степенью защиты IP 65

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

сенсор – Ø 43 x 70 мм + модуль – Ø 34 x 100 мм

Монтажное отверстие

Ø 35 мм в потолке

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

микролинза

Площадь зоны присутствия

4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны радиального движения

6 x 6 м (36 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

6 x 6 м (36 м²)

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; макс. 1000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); Люминесцентные лампы ЭПП 500 Вт; Люминесцентные лампы: некомпенсированные 400 ВА; Люминесцентные лампы: прод. компенсация 400 ВА; Люминесцентные лампы: с параллельной компенсацией 400 ВА. LED лампы < 2 Вт - 100 Вт; 2 Вт < LED лампы < 8 Вт - 300 Вт; LED лампы > 8 Вт - 600 Вт; $C \leq 176$ мкФ. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПП! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Режим работы

полу- и автоматический режим

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

макс. 6 м

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет; с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Задержка включения

от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Потребляемая мощность, Вт

< 0,3 Вт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 или выключателя

Параллельное включение

да, master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Интерфейс

COM1

Вид защиты

IP 65

Класс защиты

II

Комплектующие, дополнительно

пульт д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF COM1



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, парковок

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Рекомендуемая высота установки

2-4 м.

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 75 мм

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Интерфейс

COM1

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF COM1 AP



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, парковок

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 70 мм

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка

внутренний, потолочный, накладной

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Рекомендуемая высота установки

2-4 м.

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Интерфейс

COM1

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF DIM



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, парковок

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Рекомендуемая высота установки

2-4 м.

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

120 x120 x 75 мм

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 COM1



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 56 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Тип сенсора

высокочастотный

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Интерфейс

COM1

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8, Smart Remote или с помощью заслонок

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 COM1 AP



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

белый

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Тип сенсора

высокочастотный

Установка

внутренний, потолочный, накладной

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 51 мм

Интерфейс

COM1

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8, Smart Remote или с помощью заслонок

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 COM2



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 56 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Тип сенсора

высокочастотный

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Нагрузка

контакт 1: реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 x (1 x 18 Вт), 25 x (2 x 18 Вт); 25 x (1 x 36 Вт), 15 x (2 x 36 Вт); 20 x (1 x 58 Вт), 10 x (2 x 58 Вт);

LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс.

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

контакт 2: макс. 230 Вт/230 В; макс. 1А ($\cos \varphi = 1$) для ОВК

(отопление/вентиляция/кондиционирование)

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Интерфейс

COM2

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8, Smart Remote или с помощью заслонок

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Задержка включения

разъем 1: от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); разъем 2 (для ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 DIM



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 56 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Тип сенсора

высокочастотный

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Параллельное включение

master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка ($\cos \varphi = 1$); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

DIM

DIM

Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА.

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8, Smart Remote или с помощью заслонок

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru