

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Датчики движения PF (сухой контакт)

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 ROUND PF AP



Функции

контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Установка

внутренний, накладной, потолочный, настенный

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Интерфейс

RF

Степень защиты

IP 54

Размеры (ВхШхГ)

52 x Ø 126 мм

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Тип сенсора

высокочастотный

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Класс защиты

II

Цвет

белый

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Температурный диапазон

от -25 до +50 °C

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 ROUND PF UP



Функции

контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Установка

внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Размеры (ВхШхГ)

64 x Ø 124 мм

Интерфейс

RF

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Цвет

белый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая

регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Температурный диапазон

от -25 до +50 °C

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE PF AP



Функции

контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Размеры (ВхШхГ)

52 x 95 x 95 мм

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Установка

внутренний, накладной, потолочный, настенный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Интерфейс

RF

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056674) (приобретаются отдельно)

Степень защиты

IP 54

Класс защиты

II

Цвет

белый

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать

на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Температурный диапазон

от -25 до +50 °C

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE PF UP



Функции

контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Интерфейс

PF

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Установка

внутренний, встраиваемый, потолочный, настенный

Размеры (ВхШхГ)

64 x 94 x 94 мм

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056681) (приобретаются отдельно)

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Цвет

белый

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Температурный диапазон

от -25 до +50 °C

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Датчик движения Steinel IS 3180 SQUARE PF AP



Функции

контроль территории площадью до 500 м², для контроля больших территорий и фасадов зданий. Для улицы и интерьеров.

Напряжение

220-240 В_т, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 В_т, макс. 2000 В_т (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 В_т (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 В_т (прод. компенсация), макс. 500 В_т (попер. компенсация, с $C \leq 45,6 \text{ мкФ}$);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176 \text{ мкФ}$ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Интерфейс

RF

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания

Установка

накладной, настенный

Степень защиты

IP 54

Рекомендуемая высота установки

2-2,5 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

Сенсорика

7 уровней обнаружения, 448 зон переключения

Цвет

белый

Тип сенсора

инфракрасный

Класс защиты

II

Установка сумеречного порога

2 – 1000 лк + режим обучения; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

Положение 1: макс. 8 – 20 м тангенциально, с температурной стабилизацией; Положение 2: макс. 4 – 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 3360 ROUND PF AP



Функции

контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Управление

пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote

Установка

накладной, потолочный

Интерфейс

RF

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

Степень защиты

IP 54

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Цвет

белый

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Размеры (ВхШхГ)

65 x Ø 126 мм

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 3360 ROUND PF UP



Функции

контроль территории площадью до 1000 м²., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Управление

пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote

Установка

встраиваемый, потолочный

Интерфейс

RF

Размеры (ВхШхГ)

78 x Ø 124 мм

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

Цвет

белый

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Степень защиты

IP 20

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10A, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE PF AP



Функции

контроль территории площадью до 1000 м²., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Управление

пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote

Интерфейс

RF

Установка

накладной, потолочный

Размеры (ВхШхГ)

65 x 95 x 95 мм

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

Степень защиты

IP 54

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Цвет

белый

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE PF UP



Функции

контроль территории площадью до 1000 м²., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Управление

пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote

Размеры (ВхШхГ)

78 x 94 x 94 мм

Интерфейс

RF

Установка

встраиваемый, потолочный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)

Цвет

белый

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Степень защиты

IP 20

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Датчик движения Steinel IS 345 ROUND PF AP



Функции

идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Размеры (ВхШхГ)

65 x Ø 126 мм

Установка

накладной, потолочный

Цвет

белый

Степень защиты

IP 54

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Тип сенсора

инфракрасный

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Дальность действия

для узких коридоров и проходов: макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

На открытых территориях, например, на парковках – макс. 30 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 60 м.) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); при монтажной высоте 4 метра.

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 345 ROUND PF UP



Функции

идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Интерфейс

RF

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Установка

встраиваемый, потолочный

Размеры (ВхШхГ)

78 x Ø 124 мм

Цвет

белый

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Тип сенсора

инфракрасный

Степень защиты

IP 20

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Дальность действия

для узких коридоров и проходов: макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

На открытых территориях, например, на парковках – макс. 30 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 60 м.) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); при монтажной высоте 4 метра.

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 345 SQUARE PF AP



Функции

идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Цвет

белый

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6$ мкФ);

ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Напряжение

220-240 В, 50/60 Гц

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Интерфейс

RF

Размеры (ВхШхГ)

65 x 95 x 95 мм

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Установка

накладной, потолочный

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Тип сенсора

инфракрасный

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711) (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Дальность действия

для узких коридоров и проходов: макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); с

температурной стабилизацией.

На открытых территориях, например, на парковках – макс. 30 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 60 м.) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); при монтажной высоте 4 метра.

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Датчик движения Steinel IS 345 SQUARE PF UP



Функции

идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Напряжение

220-240 Вт, 50/60 Гц

Нагрузка

реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);

макс. 900 Вт (прод. компенсация), макс. 500 Вт (попер. компенсация, с $C \leq 45,6 \text{ мкФ}$);

ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176 \text{ мкФ}$ при 230 В AC

(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).

Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!

Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или выключателя

Параллельное включение

да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Интерфейс

RF

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Размеры (ВхШхГ)

78 x 94 x 94 мм

Установка

встраиваемый, потолочный

Цвет

белый

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Тип сенсора

инфракрасный

Степень защиты

IP 20

Задержка включения

от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote, Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретаются отдельно)

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)

Дальность действия

для узких коридоров и проходов: макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

На открытых территориях, например, на парковках – макс. 30 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 60 м.) x 6 м (в ширину) тангенциально, макс. 18 м (в длину) x 6 м (в ширину) (радиально); при монтажной высоте 4 метра.

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Тех. особенности

контакт с нулевым потенциалом: макс. 10А, 240В AC / 24В DC; мин. 100мА, 12В AC/DC

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru