

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Датчики движения DALI-2

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 ROUND DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Цвет

белый

Размеры (Ø x Н)

Ø 124 x 64 мм

Установка

встраиваемый, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

высокочастотный

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Потребляемая мощность, Вт

9 мА / 5 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 ROUND DALI-2 AP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Цвет

белый

Размеры (Ø x H)

Ø 126 x 52 мм

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Потребляемая мощность, Вт

9 мА / 5 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка

накладной, потолочный

Тип сенсора

высокочастотный

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Интерфейс

DALI-2

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

94 x 94 x 64 мм

Установка

встраиваемый, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

высокочастотный

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Потребляемая мощность, Вт

9 мА / 5 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Комплектующие, дополнительно

Декоративная крышка черного цвета (артикул 056681) (приобретается отдельно)

Высокочастотный датчик движения Steinel HF 3360 SQUARE DALI-2 AP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий независимо от температуры; идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых кабинок, морозильных камер, прихожих, подсобных помещений, офисов

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 52 мм

Установка

накладной, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

Ø 1 - 12 м

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Тип сенсора

высокочастотный

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Потребляемая мощность, Вт

9 мА / 5 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Интерфейс

DALI-2

Комплектующие, дополнительно

Декоративная крышка черного цвета (артикул 056674) (приобретается отдельно)

Датчик движения Steinel IS 3180 SQUARE DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 500 м2, для контроля больших территорий и фасадов зданий. Для улицы и интерьеров

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

Установка

встраиваемый, настенный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

7 уровней обнаружения, 448 зон переключения

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Дальность действия

Положение 1: макс. 8 – 20 м тангенциально, с температурной стабилизацией; Положение 2: макс. 4 – 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретается отдельно)

Датчик движения Steinel IS 3180 SQUARE DALI-2 AP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 500 м², для контроля больших территорий и фасадов зданий. Для улицы и интерьеров

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

Установка

накладной, настенный

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

7 уровней обнаружения, 448 зон переключения

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Дальность действия

Положение 1: макс. 8 – 20 м тангенциально, с температурной стабилизацией; Положение 2: макс. 4 – 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер

приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Интерфейс

DALI-2

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711)
(приобретается отдельно)

Датчик движения Steinel IS 3360 ROUND DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 124 x 78 мм

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Установка

встраиваемый, потолочный

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Датчик движения Steinel IS 3360 ROUND DALI-2 AP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Размеры (ВхШхГ)

Ø 126 x 65 мм

Установка

накладной, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Интерфейс

DALI-2

Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

94 x 94 x 78 мм

Установка

встраиваемый, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728)
(приобретается отдельно)

Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE DALI-2 AP



Функции

Функции: Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!!
С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 1000 м2., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

Установка

накладной, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-4 м

Дальность действия

макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Интерфейс

DALI-2

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711)
(приобретается отдельно)

Датчик движения Steinel IS 345 ROUND DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Цвет

белый

Размеры (Ø x H)

Ø 124 x 78 мм

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Установка

встраиваемый, потолочный

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Датчик движения Steinel IS 345 ROUND DALI-2 AP



Функции

Функции: Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!!

С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Цвет

белый

Размеры (Ø x H)

Ø 126 x 65 мм

Установка

накладной, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Интерфейс

DALI-2

Датчик движения Steinel IS 345 SQUARE DALI-2 UP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

94 x 94 x 78 мм

Установка

встраиваемый, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 20

Интерфейс

DALI-2

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056728) (приобретается отдельно)

Датчик движения Steinel IS 345 SQUARE DALI-2 AP



Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

95 x 95 x 65 мм

Установка

накладной, потолочный

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания

Тип сенсора

инфракрасный

Сенсорика

5 уровней обнаружения, 280 зон переключения

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Потребляемая мощность, Вт

6 мА / 3 адреса DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка

Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI

Выход DALI

Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)

Настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику

Установка сумеречного порога

2-1000 лк, ∞ / дневной свет

Температурный диапазон

от -25° до + 55°

Интерфейс

DALI-2

Класс защиты

II

Вид защиты

IP 54

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); Декоративная крышка черного цвета (артикул 056711)
(приобретается отдельно)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru