

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Датчики присутствия DALI

Настенный датчик присутствия Steinel IR 180 DALI white



Функции

Идеален для прихожих, лестниц, санузлов, небольших коридоров, подсобных помещений

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Дальность действия

макс. 20 м.

Размеры (ВхШхГ)

80 x 80 x 20.5

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90°

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote ,
управление DALI

Интерфейс

DALI

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Установка

внутренний, настенный, встраиваемый

Рекомендуемая высота установки

1,1 м

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Задержка включения

30 сек – 30 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя) + импульсный режим (ок. 2 сек.)

механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Параллельное включение

master/slave

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote / Адаптеры рамки для Busch Jäger и Jung (приобретаются отдельно)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или кнопка датчика

Режим обучения

Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Настенный датчик присутствия Steinel HF 180 DALI white



Функции

Идеален для прихожих, лестниц, санузлов, небольших коридоров, подсобных помещений

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

80 x 80 x 20.5

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

180° при угле раствора 90°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote ,
управление DALI

Интерфейс

DALI

Дальность действия

1 – 8 м

Напряжение

230-240 В, 50 Гц

Установка

внутренний, настенный, встраиваемый

Рекомендуемая высота установки

1,1 м

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Задержка включения

30 сек – 30 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя) + импульсный режим (ок. 2 сек.)

механическая регулировка или с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Параллельное включение

master/slave

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote / Адаптеры рамки для Busch Jäger и Jung (приобретаются отдельно)

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5, Smart Remote или кнопка датчика

Режим обучения

Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8 и Smart Remote)


Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Адаптер рамки Busch-Jaeger для серии датчиков IR 180, HF 180



Функции

Адаптер Busch-Jaeger подходит для моделей серии: carat, pure edelstahl, solo, axcent, future linear

Цвет

белый


Размеры (ВхШхГ)

63,5 x 63,5 x 7,3 мм

Дополнительно

Переходник 50 x 50 – Оригинальный переходник из бренда

Адаптер рамки Busch-Jaeger для серии датчиков IR 180, HF 180



Функции

Адаптер Busch-Jaeger подходит для моделей серии: carat, pure edelstahl, solo, axcent, future linear

Цвет

антрацит

Размеры (ВхШхГ)

63,5 x 63,5 x 7,3 мм

Дополнительно

Переходник 50 x 50 – Оригинальный переходник из бренда

Адаптер рамки Jung для серии датчиков IR 180, HF 180



Функции

Адаптер Jung подходит для моделей: Jung A 500, AS 500, Jung Ekoprofi / GIRA - для рамок система 55 / Merten - System M

Цвет

белый


Размеры (ВхШхГ)

55,5 x 55,5 x 7,3 мм

Дополнительно

Переходник 50 x 50 – Оригинальный переходник из бренда

Адаптер рамки Jung для серии датчиков IR 180, HF 180



Функции

Адаптер Jung подходит для моделей: Jung A 500, AS 500, Jung Ekoprofi / GIRA - для рамок система 55 / Merten - System M

Цвет

антрацит

Размеры (ВхШхГ)

55,5 x 55,5 x 7,3 мм

Дополнительно

Переходник 50 x 50 – Оригинальный переходник из бренда

Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF DALI



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Рекомендуемая высота установки

2-4 м.

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 75 мм

Тип сенсора

высокочастотный

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Параллельное включение

master/master, master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI

Интерфейс

DALI

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC8 или Smart Remote

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 DALI



Функции

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

пластик, устойчивый к УФ-излучению

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 56 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-3,5 м

Сенсорика

5,8 ГГц высокой частоты; мощность сигнала: < 1 мВт

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Тип сенсора

высокочастотный

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Параллельное включение

master/master, master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI

Интерфейс

DALI

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Комплектующие, дополнительно

заслонки (в комплекте); пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике, или плавная электронная регулировка с помощью пульта RC3, RC8, Smart Remote или с помощью заслонок

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro DALI



Функции

Идеален для офисов, классов, переговорных, санузлов, прихожих, подсобных помещений.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Дальность действия

макс. 12 м. тангенциально

Площадь зоны радиального движения

макс. 5 x 5 м (25 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 7 x 7 м (49 м²)

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 76 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-8 м

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 1760 зон переключения

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Параллельное включение

master/master, master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)

время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% - выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI

Интерфейс

DALI

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

от 0% - 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DALI



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).

Дальность действия

макс. 36 м. тангенциально

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 70 мм

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать

на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote)

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Параллельное включение

master/master, master/slave

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: от 0 сек. до 30 мин., 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote , управление DALI

Задержка включения

от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 м²)

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Интерфейс

DALI

Комплектующие, дополнительно

пульта д/у RC8, RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DALI PLUS UP



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Автоматическое и полуавтоматическое управление тремя группами освещения только одним датчиком!!!

Степень защиты

IP 20

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 кв.м.)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 кв.м.)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 кв.м.)

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Интерфейс

DALI

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Дальность действия

макс. 36 м тангенциально

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 124 мм

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога с помощью пульта Smart Remote.

Параллельное включение

master/master, master/slave (соединение не только позволяет использовать несколько датчиков DALI plus, но и другие датчики присутствия с интерфейсом (COM1, COM2, DIM, LiveLink)

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: Выкл.; от 10 сек. до 60 мин., всю ночь; 10%-50%, + функция соседний свет, с помощью пульта Smart Remote, управление DALI

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

Полная яркость: от 50% - 100%, ECO-ON-OFF, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI

Задержка включения

Выход1: от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя).

Выход 2: (ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта Smart Remote

Режимы (Плавающий выход)

Выключение / Свет / Электронный балласт OFF / ОВК / Nightmatic (Сумеречный режим) / Сигнализация / Импульс

Режим работы

Автоматический / Полуавтоматический

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC5 DALI, Smart Remote (приобретаются отдельно)

DALI ток питания

max. 150 mA

DALI: Выход DALI

Addressable, макс. 3 группы, управляемые 64 ЭПРА DALI / broadcast

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного

Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD DALI PLUS AP



Функции

Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах.

Автоматическое и полуавтоматическое управление тремя группами освещения только одним датчиком!!!

Класс защиты

II

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Цвет

белый

Площадь зоны радиального движения

макс. 8 x 8 (64 кв.м.)

Площадь зоны присутствия

макс. 8 x 8 (64 кв.м.)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 20 x 20 (400 кв.м.)

Рекомендуемая высота установки

2,5-10 м

Установка

внутренний, потолочный, накладной

Степень защиты

IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Сенсорика

13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения

Интерфейс

DALI

Размеры (ВхШхГ)

120 x 120 x 65 мм

Температурный диапазон

от -25° до + 50°

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Дальность действия

макс. 36 м тангенциально

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога с помощью пульта Smart Remote.

Параллельное включение

master/master, master/slave (соединение не только позволяет использовать несколько датчиков DALI plus, но и другие датчики присутствия с интерфейсом (COM1, COM2, DIM, LiveLink)

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость: Выкл.; от 10 сек. до 60 мин., всю ночь; 10%-50%, + функция соседний свет, с помощью пульта Smart Remote, управление DALI

Уровень базовой яркости (дежурный режим)

Полная яркость: от 50% - 100%, ECO-ON-OFF, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI

Задержка включения

Выход1: от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя).

Выход 2: (ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта Smart Remote

Режимы (Плавающий выход)

Выключение / Свет / Электронный балласт OFF / ОВК / Nightmatic (Сумеречный режим) / Сигнализация / Импульс

Режим работы

Автоматический / Полуавтоматический

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote

DALI ток питания

max. 150 mA

DALI: Выход DALI

Addressable, макс. 3 группы, управляемые 64 ЭПРА DALI / broadcast

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC5 DALI, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно)

Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM DALI



Функции

Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.

Степень защиты

IP 20

Дальность действия

4 м

Класс защиты

II

Рекомендуемая высота установки

2,5-4 м

Сенсорика

линза ретина

Температурный диапазон

от 0° до + 40°

Тип сенсора

инфракрасный

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 180°

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет

белый

Площадь зоны присутствия

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Режим обучения

Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)

Базовая яркость (дежурный режим)

Основная яркость, 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote, управление DALI

Задержка включения

ВЫКЛ. / 10 мин. / 30 мин. / всю ночь

Напряжение

230-240 В, 50/60 Гц

Параллельное включение

master/master, master/slave

Площадь зоны радиального движения

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Площадь зоны тангенциального движения

макс. 4 x 4 м (16 м²)

Размеры (ВхШхГ)

77 x 77 x 60 мм

Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC5 DALI

Интерфейс

DALI

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Нагрузка

Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе

DALI

Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast

Установка сумеречного порога

10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью пульта RC8 и с помощью заслонок, Smart Remote

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru