

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru

Прожектор светодиодный Steinel XLED PRO Square XL



Постоянное включение на 4 часа

да, с помощью пульта RC9, Smart Remote или выключателя

Тип сенсора

пассивный инфракрасный

Степень защиты

IP 54

Установка

настенный

Цвет

черный

Мягкий пуск

да

Установка сумеречного порога

2-1000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике прожектора или с помощью пульта RC9, Smart Remote

Срок работы диодов (ламп)

50000 часов

Класс защиты

I

Охлаждение светодиодов

пассивный термоконтроль

Цветовая температура

4000 К

Базовая яркость (дежурный режим)

3% начиная с установленного значения сумеречного порога; OFF = нет базовой яркости; базовая яркость - 10 мин.; базовая яркость - всю ночь (механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике прожектора) / 3%; OFF = нет базовой яркости; базовая яркость - 10 мин. – 30 мин.; базовая яркость - всю ночь (с помощью пульта Smart Remote)

Дальность действия

макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией

Задержка включения

5 сек. - 15 мин. (механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике прожектора); 10 сек. - 15 мин. (с помощью пульта RC 9); 5 сек. - 60 мин. (с помощью пульта Smart Remote)

Комплектующие, дополнительно

пульты д/у RC9, Smart Remote (приобретаются отдельно)

Материал

Устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)

Напряжение

220 - 240 В, 50 / 60 Гц

Основание

алюминий (радиатор)

Размеры (ВхШхГ)

230 x 178 x 130 мм

Рекомендуемая высота установки

макс. 6 м.

Температурный диапазон

-20°C до +40°C°

Угол охвата датчика

240° с защитой от подкрадывания

Потребляемая мощность, Вт

48

Световая отдача

4400 лм.

Световая эффективность

92 лм/Вт

Площадь освещения поверхности

10 x 10 м.

Коэффициент цветопередачи

Ra > 80

Угол поворота прожектора

360° по горизонтали

Угол наклона прожектора

90° по вертикали

Режим обучения

Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC9, Smart Remote)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

с помощью заслонок (в комплекте)

Соединение прожекторов в группы

master/master, master/slave

Дополнительная нагрузка

макс. 10 прожекторов – (Master): XLED PRO Square, XLED PRO Square XL, XLED PRO Wide, XLED PRO Wide XL; (Slave): XLED PRO Square SLAVE, XLED PRO Square XL SLAVE, XLED PRO Wide SLAVE, XLED PRO Wide XL SLAVE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://steinel.nt-rt.ru/> || set@nt-rt.ru